

# ENCHUFES MACHOS VOLANTES

IP - 67



## Descripción

Códigos: 0610434 - 0610398 - 0610397 - 0610400 - 0610402 - 0610396 - 0610399 - 0610401

Enchufes industriales machos volantes resistentes a la corrosión y a los impactos. Alta capacidad de conductividad eléctrica. Se pueden utilizar hasta en espacios reducidos en donde la seguridad de conexión es primordial. También incorporan un sistema de acoplamiento; que además de asegurar una conexión, agiliza el montaje al instalar, con sistema antitracción y protección contra doblado del cable.

| Códigos | Corriente | Voltaje | Color |
|---------|-----------|---------|-------|
| 0610434 | 16 A      | 220 Vac | ●     |
| 0610398 | 32 A      | 220 Vac | ●     |
| 0610397 | 16 A      | 380 Vac | ●     |
| 0610400 | 32 A      | 380 Vac | ●     |
| 0610402 | 63 A      | 380 Vac | ●     |
| 0610396 | 16 A      | 380 Vac | ●     |
| 0610399 | 32 A      | 380 Vac | ●     |
| 0610401 | 63 A      | 380 Vac | ●     |



- Material autoextinguible (poliamida)
- Contactos de cobre niquelado

## DIMENSIONES

| CÓDIGO | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 610403 | 77     | 78.5   | 17     | 155    |
| 610406 | 82     | 88.5   | 17     | 157    |
| 610405 | 95     | 96.5   | 17     | 161.5  |
| 610408 | 101    | 105    | 24     | 201    |
| 610410 | 114.5  | 113    | 36.5   | 258    |
| 610404 | 82     | 88.5   | 17     | 157    |
| 610407 | 101    | 98     | 24     | 200    |
| 610409 | 101    | 98     | 24     | 200    |